

Snabbguide

optiPoint 500 med display – HiPath 500/3000

optiPoint 500 economy, basic, standard, advance

= Lyft luren

= Lägg på luren

= Pågående samtal

0 0 = Ange knappkombination

+ = Till nästa hanteringssteg

= Tryck på knappen

= Tryck på knappen som lyser

= Tryck på knappen som blinkar

= Ange tel.nr eller knappkombination

Förfrågan? ✓

= Valmöjligheter visas i displayen.
Bekräfta med .

► **Ringsignaltyp?** ✓

= Sök valmöjlighet.
Tryck på tills valmöjligheten visas i displayen. Bekräfta sedan med .

Ringa

+ Tel.nr

eller

Tel.nr +

Avsluta samtal

eller

Nedkoppling

eller

Högtalare

Förfrågan

Ring upp en andra

användare

Samtal. 1

Förfrågan? ✓

Tel.nr

Avsluta förfrågan

Pendla

Tala omväxlande med

två användare

Samtal, förfrågan

► **Pendla?** ✓

Transferera samtal

Samtal. 1

Förfrågan? ✓

Tel.nr. 2

Avisera ev. samtalet

Samtalslista

Välja samtal

► **Samtalslista?** ✓

Bläddra? ✓

Ringa upp visat nr

Nummerrepetition

Ringa upp senast

slagna tel.nr

Nummerrepetition

1x = senast slagna nr

2x = näst senast slagna nr

3x = tredje senast slagna nr

Använda återuppr.

Vid upptaget eller

ej svar

Återuppr. ✓

Radera återuppringning

► **Visa återuppringning?** ✓

Radera? ✓

Kortnummer

Ringa med kortnummer



Funktioner

*7=Välj kortnummer? ✓



Kortnummer

centralt - 000 ... 999

individuellt - *0 ... *9

Lägga upp individuella

kortnummer

Funktioner

*92=Ändra kortnr? ✓

Bläddra ✓

Ändra ✓



Tel.nr

Spara? ✓

Vidarekoppling

Aktivera

Vidarekoppling in? ✓

1=alla samtal? ✓



Tel.nr

Spara? ✓

Avaktivera

Vidarekoppling ur? ✓

Konferens

☎ Samtal. 1

Förfrågan? ✓

☎ Tel.nr samtal. 2

Avisera ev. konferens

Konferens? ✓

Medhörning

Aktivera högtalare

Högtalare

Avaktivera högtalare

Högtalare

Programera knapp

Funktioner

*91=Knapp programmer- ✓

Välj knpp

Välj önskad funktion ✓

Ljudinställning

Ändra ringsignalvolym

+

Ringsignalvolym? ✓

+ eller - högre/lägre

spara

Ändra ringsignaltyp

+

Ringsignaltyp? ✓

+ eller - högre/lägre

spara

Ändra lurvolym



+ eller - högre/lägre

Använda svarstext

Svarstext in? ✓

Välj mellan

0-9

Välj klocka eller datum ✓

Svarstext ur

Svarstext ur? ✓